

Les Boutons poussoirs et les voyants

Couleurs et fonctions des voyants

Les Boutons poussoirs

Couleurs	Fonctions	Utilisations spécifiques
Rouge	Arrêt	<ul style="list-style-type: none"> - Arrêt d'urgence - Arrêt général - Arrêt individuel des éléments constituant le système
Vert	<p>Marche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mise en service d'une installation ou des éléments d'un système ne provoquant aucun mouvement apparent - Marche de préparation 	<ul style="list-style-type: none"> - Mise sous tension d'une installation - Mise en route des éléments auxiliaires (pompes hydrauliques, groupe ..)
Noir	<p>Marche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Commande des mouvements directs - Sélection en marche automatique 	<ul style="list-style-type: none"> - Départ d'un cycle ou d'une séquence de cycle - Commande directe individuelle des éléments d'un système - Passage en marche automatique du système
Jaune	<p>retour</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marche d'interention 	<ul style="list-style-type: none"> - Retour aux conditions initiales du cycle - Commandes individuelles de retour des éléments

Formes des poussoirs

Fonctions

Couleurs

Poussoir coup de poing

Arrêt d'urgence

Rouge

**- marche dans le cas particulier de commandes
à 2 mains**

Noir

Poussoir affleurant

Marche

Noir

Vert

Jaune

Poussoir long

Toute fonction arrêt autre que l'arrêt d'urgence

Rouge

Les boutons d'arrêt se montent:

UTE N° c79 11



Soit au dessous des boutons "marche" correspondant



Soit à droite des boutons "marche" correspondant

FIN